



- ✓ Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET)
- 🔌 12/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern
- ✓ Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- ✓ Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- 🔌 Stetige und zuverlässige Stromquelle während des Batteriewechsels
- ✓ Schutz gegen Überlastung und Umpolung

Geeignet für	Volt	Batterietypen	Spezialfunktion
	12V 24V	Wet	

BATTERIE-LADEGERÄT

Sprinter 4000 Start

Technische Daten		
Netzspannung		230 V
Frequenz		50/60 Hz
Leistungsaufnahme bei Ladung		2 kW
Leistung bei Start		12 kW
Ladespannung		12 / 24 V
Effektiver Ladestrom		90 A
Konv. Ladestrom		60 A
Startstrom 1 V/C		300 A
Max. Startstrom		400 A
Min. Einheitsnennleistung		20 Ah
Max. Einheitsnennleistung		1000 Ah
Schaltstufen		4

Logistische Daten		
Artikelnummer		1 11 03 0007
EAN-Nummer		4012294214786
Produktgewicht		19,82 kg
Produktmaß (BxTxH)		ca. 32,0 x 38,0 x 78,0 cm